


B Value (補正值) 対応表 *2014年10月時点

対応PDUメーカー	製品名	電圧	電流	型番	電源ケーブル被覆に印字されている銘	B value (補正值)
(株)明工社	OA用タップ	100V	15A	MR7□□□TJ□	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z VCTF 2.0mm ² -F- 年号 LF	136.33
				MR7□□□SBTJD□	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z S-VCT 2.0mm ² 年号 LF	119.1
				MR7□□□NT□		
	19インチラック用コンセントバー	100V	15A	ME810□TJ3	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z VCTF 2.0mm ² -F- 年号 LF	136.33
				20A ME8104W2TL3B	<PS>E <> KAWAI VCT 年号 DANSOFT 3.5mm ² LfV-R	92.5
				15A MR76□□ (ME9055TJD3)	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z S-VCT 2.0mm ² 年号 LF	119.1
FMコンセントバー	100V	20A	MR78□□ (MH9053T3)	<PS>E <> KAWAI VCT 年号 DANSOFT 3.5mm ² LfV-R	92.5	
			30A MR79□□ (MH9052T3B)	<PS>E JET HOKUETSU.D 年号 V7 卜	68.7	
			20A ME86□□ (MH9079T3B)	<PS>E <> KAWAI VCT 年号 DANSOFT 3.5mm ² LfV-R	92.5	
19インチラック用200Vコンセントバー	200V	30A	ME87□□ (MH9080T3B)	<PS>E JET HOKUETSU.D 年号 V7 卜	68.7	
19インチラックマウント用コンセントボックス	200V	20A	ME8□□□TA□	<PS>E <> KAWAI VCT 年号 DANSOFT 3.5mm ² LfV-R	92.5	
アメリカン電機(株)	マルチユースOAタップシリーズ	100V	15A	KC1144, KC1134, KC1334, 他	<PS>E JET YUKITA 300V LfV	146.5
		100V	30A	HKC2730PT□□	5.5mm ² VCT <PS>E JCT TEIKOKU LfV	60.4
	1U高性能コンセントバー	200V	30A	HKC2650PT□□, HKC2800PT	5.5mm ² VCT <PS>E JCT TEIKOKU LfV	60.4
		100V	20A	3212N-L5-CS	<PS>E MITSUBOSHI VCT 3.5mm ² 年号	102.2
コンセントバー用プラグコードセット	100V	30A	3312N-L5-CS	<PS>E MITSUBOSHI VCT 5.5mm ² 年号	64.5	
			200V	20A	3222N-L6-CS	<PS>E MITSUBOSHI VCT 3.5mm ² 年号
インターフェイス工業(株)	19インチラック用コンセント	100V	15A	ITI-15□□T3	<PS>E JET HOKUETSU.D 年号 2.0mm ²	144.7
				100V	15A	RP□□986-□
河村電器産業(株)	連結可能 電源コンセントバー コードタイプ	100V	15A	RP□□986-□C	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z S-VCT 2.0mm ² 年号 LF	119.1
				100V	15A	RP□989S(B)-□□
	アルミ製電源コンセントバー	100V	15A	RP986-□□LG	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z VCTF 2.0mm ² -F- 年号 LF	136.33
				100V	20A	L520
	電源コンセントバー用プラグ付き電源ケーブル	100V	30A	L530	<PS>E MITSUBOSHI VCT 5.5mm ² 年号	64.5
				200V	20A	L620
30A	L630	<PS>E MITSUBOSHI VCT 5.5mm ² 年号	64.5			
サンワサプライ(株)	サーバーラック用コンセント オールインワン スタンダードタイプ	100V	15A	TAP-SV15□□(B)	VCT 2mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号 -F-	147.3
			20A	TAP-SV20□□(B)	VCT 3.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	92.1
			30A	TAP-SV30□□B	VCT 5.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	56.9
	サーバーラック用コンセント オールインワン スリムタイプ	100V	15A	TAP-SVSL15□□(A,B)	VCT 2mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号 -F-	147.3
			20A	TAP-SVSL20□□(A,B)	VCT 3.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	92.1
			30A	TAP-SVSL30□□(A,B)	VCT 5.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	56.9
	サーバーラック用コンセント カスタマイズ コンセントバー用コネクタ	100V	20A	TAP-SV220□□	VCT 3.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	92.1
				30A	TAP-SV230□□	VCT 5.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号
	サーバーラック用コンセント カスタマイズ コンセントバー用電源コード	100V	15A	TAP-ME8101TJ3	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z VCTF 2.0mm ² -F- 年号 LF	136.33
				20A	TAP-ME8104W2TL3B	<PS>E <> KAWAI VCT 年号 DANSOFT 3.5mm ² LfV-R
15A				TAP-R7902TJ3A	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z VCTF 2.0mm ² -F- 年号 LF	136.33
日東工業(株)	コンセントバー・OAタップ	100V	20A	TAP-MH9053T3	<PS>E <> KAWAI VCT 年号 DANSOFT 3.5mm ² LfV-R	92.5
			15A	RD81-□A	<PS>E JET YUKITA S.BAOXING.D.D.Z VCTF 2.0mm ² -F- 年号 LF	136.33
			20A	RD81-2012	VCT 3.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	92.1
コンセントバー・20Aタイプ	100V	30A	RD81-30□□S	VCT 5.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	56.9	
			15A	R62□□B51	VCT 2mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号 -F-	147.3
大和電器(株)	19インチラック用コンセント 100Vシリーズ	100V	20A	R60□□B51	VCT 3.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	92.1
			30A	R61□□B51	VCT 5.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	56.9
			20A	R63□□B51	VCT 3.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	92.1
	19インチラック用コンセント 200Vシリーズ	200V	30A	R645□B51	VCT 5.5mm ² <PS> E FUJI E.W.C 年号	56.9

<注記！> 補正值は電源ケーブルに固有のものであるため、印字された銘が上記の対応表と合っているかもご確認ください。



<例>